Vergleich von Techniken zur lokalen Strukturanalyse in der Bildverarbeitung

Diplomarbeit

am Lehrstuhl für Kognitive Systeme
Institut für Informatik und Praktische Mathematik
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Prof. Dr. Gerald Sommer

vorgelegt von

Stephan Mischnick

Betreuer: Michael Felsberg

11. Juli 2001

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Einleitung

Eine wesentliche Aufgabe der Bildverarbeitung ist die Bildanalyse. Diese kann auf vielfältige Art und Weise durchgeführt werden. In dieser Arbeit beschränkt sich die Analyse von Bildern auf lokale Strukturen, die in ihnen enthalten sein können. Es werden Bilder, die von Abbildungssystemen wie z.B. CCD-Kameras oder Scannern erzeugt werden, hinsichtlich lokaler Strukturen analysiert. Unter der lokalen Struktur eines Bildes bei einem Bildpunkt versteht man im Wesentlichen folgende Merkmale:

- Kanten (zusammenhängende Ränder von Bildobjekten)
- Verbindungspunkte (z.B. Y-, X- und T-Verbindungen)
- Orientierungen und Richtungen (Verallgemeinerung von Verbindungspunkten)
- Flächen und Texturen (gleichmäßige Muster).



Abbildung 1.1: Beispiele für grundlegende Merkmale

Abbildung 1.1 stellt einige Merkmale exemplarisch vor (Die Bilder von links nach rechts betrachtet: Kanten am Rand des Kreises, T-Verbindungspunkt in der Mitte, Multi-Richtungen im

Zentrum des Siemenssterns und eine gleichmäßige Textur). Ziel der lokalen Strukturanalyse ist es, den Bildpunkten eines Bildes diese Merkmale sinnvoll zuzuordnen. Die dabei verwendeten Filter dienen dazu, die im Bild vorhandenen Strukturen in für die Weiterverarbeitung passendere Strukturen, umzuwandeln. Diese können möglicherweise auch symbolischer Natur sein.

Es treten grundsätzliche Probleme auf, die die Analyse negativ beeinflussen und zu falschen Zuordnungen (*false-positives*) führen können. Diese Probleme entstehen beim physikalischen Abbildungsvorgang, dort wird das eigentliche Signal mit Störungen bzw. Ungenauigkeiten behaftet. Solche können z.B. in der Form von

- Rauschen (in der Regel normalverteilt und mittelwertfrei)
- Übertragungsfehler (sog. Salz- und Pfefferrauschen)
- Verzerrungen (nichtlineare Abbildungen)
- Unschärfe (ein Punkt wird auf eine Fläche abgebildet)

charakterisiert werden.

In dieser Arbeit werden sechs verschiedene Verfahren hinsichtlich der lokalen Strukturanalyse betrachtet. Es handelt sich dabei um die Verfahren

1. Polarpyramiden (Yu, Daniilidis und Sommer [26])
2. Steuerbare Filter (Freeman und Adelson [10])
3. Wedgefilter (Simoncelli und Farid [21])
4. Strukturtensor (Jähne [14])
5. Phasenkongruenz (Kovesi [15])
6. Monogenes Signal (Felsberg und Sommer [8])

Das erste Ziel dieser Arbeit ist es, die sechs Verfahren hinsichtlich ihrer Verwendung und der Abbildungsprobleme zu untersuchen (Kapitel 4). Entscheidend ist dabei, dass von einer Bildermenge ausgegangen wird, die nicht künstlich erzeugt wurde. Man hat also nicht die Möglichkeit auf *a priori* Wissen zurückzugreifen. Ein weiteres Ziel ist es, die Verfahren, hinsichtlich ihrer Tauglichkeit zur Detektion der oben genannten Merkmale, einzuordnen (Kapitel 5).

Diese Verfahren haben unterschiedliche Ansätze für die Analyse, die zum Teil mathematisch und zum Teil intuitiv begründet werden. In Kapitel 3 werden die Ansätze dargelegt.

In Kapitel 2 werden die nötigen mathematischen Grundlagen, d.h. die für das Verständis wichtigen Definitionen, Sätze und Theoreme formuliert. Sie ermöglichen es, den mathematischen Hintergrund der einzelnen Ansätze besser zu verstehen.

Kapitel 2

Mathematische Grundlagen

Um 2D-Signale bzw. Bilder mathematisch zu erfassen, werden sie als Funktionen geschrieben. Die in der Arbeit betrachteten Grauwertbilder lassen sich für ein zweidimensionales kartesisches Koordinatensystem wie folgt definieren:

Definition 2.1 (Bild) *Eine Abbildung* $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x,y) = f_{xy} \qquad \textit{mit} \quad x, y, f_{xy} \in \mathbb{R}. \tag{2.1}$$

heißt Bild bzw. Bildfunktion. Diese sind spezielle Ausprägungen von 2D-Signalen. Filter bzw. Filterfunktionen werden ebenfalls in dieser Form angegeben. •

Für ein Grauwertbild, welches z.B. durch eine Kamera aufgenommen wurde, gelten üblicherweise Einschränkungen des Definitions- und Wertebereiches. Die Bildfunktion f ist dann in der Regel eine Abbildung $f : \{0..g_x - 1, 0..g_y - 1\} \longrightarrow \{0..255\}$, wobei g_x und g_y jeweils die Größe der Dimension in entsprechender Richtung angeben.

Mitunter werden Bildfunktionen im Polarkoordinatensystem betrachtet. Die Bildfunktion (2.1) hat dann die Form

$$f(r,\phi) = f_{r\phi} \qquad \text{mit} \quad f_{r\phi} \in \mathbb{R}, \phi \in [0, 2\pi), r \in \mathbb{R}^+ \tag{2.2}$$

wobei die folgende Koordinatentransformation benutzt wird:

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow (\mathbb{R}^+, [0, 2\pi)) \qquad \text{mit} \qquad (x,y) \longmapsto (\sqrt{x^2+y^2}, \arg(x,y)). \tag{2.3}$$

Diese Transformation wird als Polarkoordinatentransformation bezeichnet.

2.1 Grundbegriffe der Steuerbarkeitstheorie

In der Steuerbarkeitstheorie werden Filterfunktionen betrachtet, die sich als Linearkombination einer festen Menge von Basisfunktionen schreiben lassen. Mit solchen Linearkombinationen lassen sich Filterantworten oft günstiger berechnen.

2.1.1 Arten der Steuerbarkeit

Transformationen können mehrere Freiheitsgrade aufweisen. Beispielsweise kann sich eine Transformation aus einer Drehung und einer Verschiebung zusammensetzen. Wir beschränken uns hier auf die Drehung mit positivem Rotationssinn um den Ursprung, die nur einen Freiheitsgrad hat. Eine Drehung einer Bildfunktion f um den Winkel $\theta \in [0, 2\pi)$ wird kurz geschrieben als f^θ.

Definition 2.2 (speziell steuerbar) *Eine Bildfunktion f heißt speziell steuerbar bzgl. eines Winkels $\theta \in [0, 2\pi)$, wenn es eine Menge $B \stackrel{\text{def}}{=} \{f^{\theta_l} | l \in \{1, \ldots, M\}, M \in \mathbb{N}\}$ von Bildfunktionen gibt, derart dass*

$$f^\theta = \sum_{l=1}^{M} k_l(\theta) f^{\theta_l} \tag{2.4}$$

für geeignete Funktionen $k_l : [0, 2\pi) \longrightarrow \mathbb{R}$ gilt. Die Menge B wird als Basismenge bezeichnet, die k_l heißen Interpolationsfunktionen. •

In dieser Definition der Steuerbarkeit einer Bildfunktion, die z.B. auch von Freeman in [10] benutzt wird, werden spezielle Basiselemente gefordert. Bei den Basiselementen handelt es sich um ursprungsrotierte Versionen der Ausgangsbildfunktion. Ohne diese Einschränkung erhält man eine verallgemeinerte Form der Steuerbarkeit.

Definition 2.3 (steuerbar) *Eine Bildfunktion f heißt steuerbar bzgl. eines Winkels $\theta \in [0, 2\pi)$, wenn es eine Menge $B \stackrel{\text{def}}{=} \{g_l | l \in \{1, \ldots, M\}, M \in \mathbb{N}\}$ von Bildfunktionen gibt, derart dass*

$$f^\theta = \sum_{l=1}^{M} k_l(\theta) g_l \tag{2.5}$$

für geeignete Interpolationsfunktionen $k_l : [0, 2\pi) \longrightarrow \mathbb{R}$ gilt. •

Diese Definition wird z.B. in [17, 23] im Rahmen der Lie-Theorie eingesetzt. Sie eignet sich auch beweistechnisch zur Verifizierung hilfreicher Theoreme, wie z.B. in [10], die ursprünglich auf der speziellen Steuerbarkeit aufbauen.

Zwischen der speziellen Steuerbarkeit und der Steuerbarkeit besteht der folgende einfache Zusammenhang:

Lemma 1 *Sei f eine Bildfunktion, dann gilt: Ist f speziell steuerbar bzgl. eines Winkels θ, so ist f auch steuerbar bzgl. des Winkels θ.* •

Beweis Sei f eine Bildfunktion, die speziell steuerbar bzgl. des Winkels θ ist. Dann gilt:

$$f^{\theta} = \sum_{l=1}^{M} k_l(\theta) f^{\theta_l}, M \in \mathbb{N}. \tag{2.6}$$

Setze für alle $l \in \{1, \dots, M\}$

$$g_l \stackrel{\text{def}}{=} f^{\theta_l}, \tag{2.7}$$

so erhält man direkt die Definition der Steuerbarkeit. •

2.1.2 Anwendung der Steuerbarkeit

Ist f eine Filterfunktion, die durch die Menge $\{g_l | l \in \{1, \dots, M\}, M \in \mathbb{N}\}$ für geeignete Interpolationsfunktionen $k_l(\theta)$ gesteuert wird, so gilt aufgrund der Linearität der Faltungsoperation für eine Bildfunktion p:

Theorem 1 *Sei f steuerbar (in der Form gemäß (2.5)) bzgl.eines Winkel $\theta \in [0, 2\pi)$, dann gilt für eine Bildfunktion p:*

$$p * f^{\theta} = \sum_{l=1}^{M} k_l(\theta)(p * g_l) \tag{2.8}$$

Der Vorteil der Steuerbarkeit besteht also darin, dass die Bildfunktion lediglich mit allen Basisfunktionen gefaltet werden muss, um dann mit Hilfe der Interpolationsfunktionen $k_l(\theta)$ jede mögliche Filterantwort zu berechnen. Im Gegensatz dazu müsste man anderenfalls zu jedem möglichen f^{θ} eine Faltung mit der Bildfunktion durchführen, was natürlich ineffizent ist.

2.2 Fouriertransformation

2.2.1 Die Fouriertransformation

Eine der wichtigsten Transformationen in der Bildverarbeitung ist die Fouriertransformation, die für ein eindimensionales Signal f die Form

$$F(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

hat. Diese Transformation zählt zu den unitären Transformationen, d.h. der Wertebereich besteht aus den komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ und es existiert ein Skalarprodukt. Weiterhin ist die Transformation vollständig. Es existiert also eine inverse Transformation

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dx$$

mit der Eigenschaft

$$f = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f)),$$

wobei $\mathcal{F}$ die Fouriertransformation und $\mathcal{F}^{-1}$ ihre Inverse darstellt.

Die Fouriertransformation ist separabel, d.h. für z.B. zwei Dimensionen existiert ebenfalls eine Fouriertransformation, die sich als Hintereinanderausführung zweier eindimensionaler Fouriertransformationen entlang der verschiedenen Koordinatenachsen schreiben lässt.

Für die Bildverarbeitung ist die Fouriertransformation von zweierlei Interesse. Zum einen bietet die Fouriertransformation eine hilfreiche Interpretationsmöglichkeit von Signalen und Bildfunktionen in Abhängigkeit von Frequenzen und Winkeln, zum anderen liefert sie die Möglichkeit über die schnelle Fouriertransformation (FFT), die für lineare Filteroperationen unerlässliche Faltung effizienter für größere Bildfunktionen zu berechnen. Dabei wird der Faltungssatz für zwei Bildfunktionen f und g ausgenutzt.

$$f * g = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(f) \cdot \mathcal{F}(g)) \tag{2.9}$$

Weitere wichtige Eigenschaften der Fouriertransformation sind z.B. in [14] angegeben.

2.2.2 Steuerbarkeit durch Ausnutzung von Fourierreihen

In diesem Abschnitt wird die Steuerbarkeit im Rahmen der Fouriertheorie behandelt. Es wird angenommen, dass eine Bildfunktion f im Polarkoordinatensystem durch eine Fourierreihe

$$f(r, \phi) = \sum_{n=-N}^{N} a_n(r) e^{in\phi} \tag{2.10}$$

dargestellt werden kann. Ein für das nachfolgende Theorem nützliches Lemma lautet:

Lemma 2 *Sei f eine Bildfunktion mit der Fourierreihendarstellung*

$$f(r, \phi) = \sum_{n=-N}^{N} a_n(r) e^{in\phi}, \tag{2.11}$$

dann ist jede um θ rotierte Version von f ebenfalls eine Fourierreihe mit der Darstellung

$$f^{\theta}(r, \phi) = \sum_{n=-N}^{N} a_n(r) e^{in\phi} e^{in\theta}. \tag{2.12}$$

•

Beweis Sei f eine Bildfunktion mit der Fourierreihendarstellung (2.11) und $\theta \in [0, 2\pi)$ ein Winkel, dann gilt wegen

$$f^{\theta}(r, \phi) = f(r, \phi + \theta), \tag{2.13}$$

dass sich f^{θ} als Fourierreihe der Form

$$\begin{aligned} f^{\theta}(r, \phi) &= \sum_{n=-N}^{N} a_n(r) e^{in(\phi+\theta)} && (2.14) \\ &= \sum_{n=-N}^{N} a_n(r) e^{in\phi} e^{in\theta} && (2.15) \end{aligned}$$

darstellen lässt. •

Es hat sich in [21] herausgestellt, dass f in der Form (2.10) bzgl. eines Winkels θ speziell gesteuert werden kann, wenn folgende Äquivalenz gilt:

Theorem 2 *Sei f eine Bildfunktion in Polarkoordinaten, die sich als Fourierreihe schreiben lässt (2.10). Dann gilt: f ist speziell steuerbar bzgl. eines Winkels θ genau dann, wenn das Gleichungssystem für $N, M \in \mathbb{N}$*

$$\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ e^{i\theta_1} & \cdots & e^{i\theta_M} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{iN\theta_1} & \cdots & e^{iN\theta_M} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1(\theta) \\ \vdots \\ k_M(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ e^{i\theta} \\ \vdots \\ e^{iN\theta} \end{pmatrix} \tag{2.16}$$

in Bezug auf die Interpolationsfunktionen k_n, $n \in \{1, \ldots, M\}$ lösbar ist.

Beweis Sei f eine Bildfunktion die sich als Fourierreihe darstellen lässt (2.10). Die Äquivalenz wird in einem Schritt gezeigt. Sei f speziell steuerbar bzgl. eines Winkels θ. Dann gilt mit Lemma 2 für die f^{θ_i}:

$$\begin{aligned} f^{\theta}(r, \phi) &= \sum_{l=1}^{M} k_l(\theta) f^{\theta_l} && (2.17) \\ &= \sum_{l=1}^{M} k_l(\theta) \sum_{n=-N}^{N} a_n(r) e^{in\phi} e^{in\theta_l}. && (2.18) \end{aligned}$$

Setzt man für f^{θ} ebenfalls die entsprechende Fourierreihe ein, so gilt:

$$\begin{aligned} f(r, \phi) &= \sum_{n=-N}^{N} a_n(r) e^{in\phi} e^{in\theta} && (2.19) \\ &= \sum_{l=1}^{M} k_l(\theta) \sum_{n=-N}^{N} a_n(r) e^{in\phi} e^{in\theta_l}, && (2.20) \end{aligned}$$

mit der Abkürzung $f_s \stackrel{\text{def}}{=} a_n(r)e^{in\phi}$ vereinfacht sich die Schreibweise zu

$$\sum_{n=-N}^{N} f_s e^{in\theta} = \sum_{l=1}^{M} \sum_{n=-N}^{N} k_l(\theta) e^{in\theta_l} f_s. \tag{2.21}$$

Ein Koeffizientenvergleich ergibt M Gleichungen

$$e^{in\theta} = \sum_{l=1}^{M} k_l(\theta) e^{in\theta_l}, \tag{2.22}$$

welche sich im Gleichungssystem (2.16) widerspiegeln. Die umgekehrte Implikation ergibt sich direkt, da die einzelnen Umformungen und Argumente in anderer Richtung analog sind. •

Das Theorem 2 liefert ein Verfahren, mit dem die Menge der Interpolationsfunktionen $k_l(\theta)$ gefunden werden kann, um die Bildfunktion f bzgl. des Winkels θ speziell zu steuern.

Um von einer Basismenge reden zu können, muss gezeigt werden, dass die Menge minimal in Bezug auf die Steuerbarkeit ist. Es ergibt sich ein weiteres Theorem:

Theorem 3 *Sei f eine Bildfunktion in Polarkoordinaten, die sich als Fourierreihe darstellen lässt. Sei T die Anzahl der von Null verschiedenen Koeffizienten der Fourierreihe, dann ist f steuerbar mit der minimalen Anzahl T von Basisfunktionen.*

Beweis Sei f eine Bildfunktion in Polarkoordinaten, die sich als Fourierreihe darstellen lässt. Sei T die Anzahl der von Null verschiedenen Fourierkoeffizienten. Mit dem Lemma 1 und dem Theorem 2 findet man Basisfunktionen g_l ($l \in \{1, \ldots, M\}, M \in \mathbb{N}$) derart, dass f steuerbar bzgl. eines Winkels θ ist. Es gilt also:

$$\begin{aligned} f^\theta(r,\phi) &= \sum_{l=1}^{M} k_l(\theta) g_l(r,\phi) \\ &= \sum_{n=-N}^{N} a_n(r) e^{in(\theta+\phi)} \end{aligned}$$

Projeziert man diese Gleichung auf $e^{im\phi}$ und teilt durch $a_m(r) \neq 0$, so erhält man Bedingungsgleichungen:

$$e^{im\theta} = \sum_{l=1}^{M} k_l(\theta) c_{lm}(r), 0 \leq m \leq N, \tag{2.23}$$

wobei

$$c_{lm} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{g_l(r,\phi)}{a_m(r) e^{im\phi}}. \tag{2.24}$$

Orthonormalisiert man die Gleichungen (2.23), so lässt sich die Matrixgleichung

$$I = CKC^t \tag{2.25}$$

aufstellen. Dabei ist $I_{(T\times T)}$ die Identitätsmatrix, $C_{(T\times M)}$ eine Matrix mit Elementen aus (2.24) und $K_{(M\times M)}$ eine Matrix, deren Elemente gegeben sind durch:

$$K_{pl} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} k_p(\theta)k_l(\theta)d\theta. \tag{2.26}$$

Da I den Rang T hat, muss K mindestens den Rang T haben. Damit f steuerbar bzgl. θ ist, muss also $M \geq T$ gelten. •

Theorem 4 *Sie $f(x,y) = w(r)P_N(x,y)$, wobei $w(r)$ eine rotationssymmetrische Fensterfunktion und P_N ein Polynom n-ten Grades ist, dessen Koeffizienten von r abhängig sind. Dann gilt: $2N+1$ Basisfunktionen werden benötigt, um f zu steuern. Besitzt f nur gerade (ungerade) Summanden, so werden nur $N+1$ Basisfunktionen benötigt.*

Beweis Sei f mit den Eigenschaften in der Voraussetzung gegeben. Betrachtet man einen Summanden des Polynoms P_N in Polarkoordinaten, so gilt für k,n mit $0 \leq k \leq n$:

$$x^k y^{n-k} = r^n \cos^k(\phi)\sin^{n-k}(\phi), \tag{2.27}$$

wobei $x = r\cos(\phi)$ und $y = r\sin(\phi)$ sind. Entwickelt man das Produkt für Summanden geraden Grades in einer Fourierreihe, so stellt man fest, dass nur die Frequenzen $n\phi, (n-2)\phi, \ldots, 0, \ldots, -(n-2)\phi, -n\phi$ auftreten. Man erhält also nur gerade Frequenzen. Nach Theorem 1 werden dann $N+1$ Basisfunktionen zum Steuern benötigt. Gleiches gilt für Summanden ungeraden Grades von P_N.

Für ein allgemeines Polynom N-ten Grades benötigt man sowohl alle geraden als auch ungeraden Frequenzanteile, d.h. es werden insgesamt $2N+1$ Frequenzen benutzt. Folglich gibt es $2N+1$ Basisfunktionen, die f steuern. •

2.3 Hilberttransformation

Die in dieser Arbeit vorkommenden Filter werden so entwickelt, dass nicht einzelne Pixel von Bildfunktionen, sondern die lokale Energie einer Umgebung eines Punktes betrachtet wird. Dabei wird hier der Begriff der Energie als ein Maß für den Integrationswert über die Umgebung des Pixel verstanden.

Um Filter für die Energieerfassung zu konstruieren, wird davon ausgegangen, dass das Signal bzw. die Bildfunktion sich fouriertransformieren lässt. Ziel ist es, einen Filter zu finden, der phasenunabhängig wirkt und die Amplitude unverändert lässt. In [14] wird dazu auf das trigonometrische Additionstheorem

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \tag{2.28}$$

zurückgegriffen (siehe Abbildung 2.1 und Abbildung 2.2). Dieses Theorem liefert einen Hinweis, wie ein Filterpaar zu konstruieren ist, welches die Amplitude unverändert lässt und eine Phasenverschiebung von $+\frac{\pi}{2}$ bewirkt. Die Transformation, die zu einer gegebenen Bildfunktion f eine entsprechende Transformierte f_H, die die erwähnten Eigenschaften hat, erzeugt, ist die Hilberttransformation:

$$f_H(x) = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(x')}{x'-x}dx'. \tag{2.29}$$

In der Praxis wird die Hilberttransformation für eine Bildfunktion f mit Hilfe der Fouriertransformation berechnet. Es wird folgender Algorithmus durchgeführt:

1. f wird zu F fouriertransformiert

2. $F_H = F \cdot H(k)$; Multiplikation mit dem Hilbertfilter $H(k)$

$$H(k) = \begin{cases} i & k > 0 \\ 0 & k = 0 \\ -i & k < 0 \end{cases}$$

3. F_H wird mit der inversen Fouriertransformation zu f_H transformiert.

Die so entstehende Bildfunktion f_H wird als Hilberttransformation von f bezeichnet. Ist f ein Filter, so wird das Paar (f, f_H) als Quadraturfilterpaar bezeichnet. Wichtige Quadraturfilterpaare sind z.B. die Gaborfilter (siehe z.B. Abbildung 2.3). Gaborfilter wählen einen Frequenzbereich mittels einer Gaußschen Glockenkurve aus (Bandpassfilter). Im Zweidimensionalen haben Gaborfilter zusätzlich die Möglichkeit der richtungsabhängigen Frequenzbereichsauswahl.



Abbildung 2.1: cos und sin als Ausgangsfunktionen.



Abbildung 2.2: Quadrate der Amplituden und Summe der Quadrate.



Abbildung 2.3: 1D-Gaborfilterpaar im Ortsraum.